

Feuilles de programmation

DSC[®]
Power 832[®]

S Y S T È M E D E S É C U R I T É

PC5010
Version 2.0

Table des matières

Renseignements sur le système	1
PC5010 — Définition de zones 1 à 16	2
PC5010 — Définition de zones 17 à 32	3
Programmation des claviers	4
[000] Définition des claviers	4
Programmation de base du système	5
Définition des zones	5
[001] Définition des zones 1 à 8	5
[002] Définition des zones 9 à 16	5
[003] Définition des zones 17 à 24	5
[004] Définition des zones 25 à 32	5
[005] Temps du système	5
[006] Code de l'installateur	5
[007] Code maître	5
[008] Code d'entretien	6
Options de sortie programmables	6
[009] Programmation de sortie PGM PC5010 (PGM 1 & 2)	6
[010] Programmation de sortie PGM PC5208 (PGM 3-10)	6
[011] Programmation de sortie PGM PC5204 (PGM 11-14)	6
[012] Options de verrouillage du clavier	6
[013] Premier code d'option du système	6
[014] Deuxième code d'option du système	7
[015] Troisième code d'option du système	7
[016] Quatrième code d'option du système	7
[020] Attributions de Zone Clavier	7
Programmation avancée du système	8
Attributs de zone par défaut	8
Attributs des zones 1 à 16	8
Attributs des zones 17 à 32	9
Attributs PGM	9
[160] Nombre maximal de tentatives de communication par numéro de téléphone	10
[161] Délai d'attente pour la prise de contact après la composition (tous les formats)	10
[162] Armement automatique si aucune activité (partition 1)	10
[163] Armement automatique si aucune activité (partition 2)	10
Programmation des zones	11
[201] Codes d'option de la première partition	11
[202] Définitions des zones 1 à 8 de la partition 1	11
[203] Définitions des zones 9 à 16 de la partition 1	11
[204] Définitions des zones 17 à 24 de la partition 1	11
[205] Définitions des zones 25 à 32 de la partition 1	11
[206] Définitions des zones 1 à 8 de la partition 2	12
[207] Définitions des zones 9 à 16 de la partition 2	12
[208] Définitions des zones 17 à 24 de la partition 2	12
[209] Définitions des zones 25 à 32 de la partition 2	12
Programmation du communicateur	13
[301] Premier numéro de téléphone (32 chiffres)	13
[302] Deuxième numéro de téléphone (32 chiffres)	13
[303] Troisième numéro de téléphone (32 chiffres)	13
[310] Code de l'identificateur de la partition 1	13
[311] Code de l'identificateur de la partition 2	13
[320] Codes de signalisation d'alarme, zones 1 à 8	13
[321] Codes de signalisation d'alarme, zones 9 à 16	13
[322] Codes de signalisation d'alarme, zones 17 à 24	13
[323] Codes de signalisation d'alarme, zones 25 à 32	13
[324] Codes de signalisation de RÉI d'alarme, zones 1 à 8	14
[325] Codes de signalisation de RÉI d'alarme, zones 9 à 16	14

[326]	Codes de signalisation de RÉI d'alarme, zones 17 à 24	14
[327]	Codes de signalisation de RÉI d'alarme, zones 25 à 32	14
[328]	Codes de signalisation d'alarmes diverses	14
[329]	Alarme prioritaire et remise à l'état initial	14
[330]	Codes de signalisation de trafiquage, zones 1 à 8	14
[331]	Codes de signalisation de trafiquage, zones 9 à 16	14
[332]	Codes de signalisation de trafiquage, zones 17 à 24	15
[333]	Codes de signalisation de trafiquage, zones 25 à 32	15
[334]	Codes de signalisation de RÉI de trafiquage, zones 1 à 8	15
[335]	Codes de signalisation de RÉI de trafiquage, zones 9 à 16	15
[336]	Codes de signalisation de RÉI de trafiquage, zones 17 à 24	15
[337]	Codes de signalisation de RÉI de trafiquage, zones 25 à 32	15
[338]	Codes de signalisation de sabotage divers	15
[339]	Codes de signalisation de fermeture (armement), codes d'accès 1 à 8	15
[340]	Codes de signalisation de fermeture (armement), codes d'accès 9 à 16	16
[341]	Codes de signalisation de fermeture (armement), codes d'accès 17 à 24	16
[342]	Codes de signalisation de fermeture (armement), codes d'accès 25 à 32	16
[343]	Codes de signalisation de fermeture (armement) divers	16
[344]	Codes de signalisation d'ouverture (désarmement), codes d'accès 1 à 8	16
[345]	Codes de signalisation d'ouverture (désarmement), codes d'accès 9 à 16	16
[346]	Codes de signalisation d'ouverture (désarmement), codes d'accès 17 à 24	16
[347]	Codes de signalisation d'ouverture (désarmement), codes d'accès 25 à 32	17
[348]	Codes de signalisation d'ouverture (désarmement) divers	17
[349]	Codes de signalisation d'alarme d'entretien	17
[350]	Codes de signalisation de RÉI des alarmes d'entretien	17
[351]	Codes de signalisation divers des alarmes d'entretien	17
[352]	Codes de signalisation de transmission de test	17
[353]	Codes de signalisation des alarmes d'entretien sans fil	17
[360]	Options de format du communicateur	18
[361]	Alarmes et remises à l'état initial de la partition 1	18
[362]	Alarmes et remises à l'état initial de la partition 2	18
[363]	Trafiquages et remises à l'état initial de la partition 1	18
[364]	Trafiquages et remises à l'état initial de la partition 2	18
[365]	Ouvertures et fermetures de la partition 1	18
[366]	Ouvertures et fermetures de la partition 2	19
[367]	Alarmes d'entretien du système et remise à l'état initial	19
[368]	Transmissions de tests du système	19
[370]	Variables de communication	19
[371]	Heure de la transmission de tests	19
[380]	Premier code d'option du communicateur	20
[381]	Deuxième code d'option du communicateur	20
[390]	Préambule LINKS (Premier numéro de téléphone)	20
[391]	Préambule LINKS (Deuxième numéro de téléphone)	20
[392]	Préambule LINKS (Troisième numéro de téléphone)	20
[393]	Préambule Fonction Spéciale LINKS (Tous Numéros de Téléphone)	20
Programmation du téléchargement en aval		21
[401]	Premier code d'option du téléchargement en aval	21
[402]	Numéro de téléphone de l'ordinateur du téléchargement en aval (32 chiffres)	21
[403]	Code d'accès du téléchargement en aval	21
[404]	Code d'identification du panneau	21
[405]	Minuterie de double appel du répondeur	21
[490]	Préambule LINKS (Numéro de téléphone de l'ordinateur du téléchargement en aval)	21
Programmation Internationale		22
[700]	Réglage de l'horloge (Section 5.34 "Programmation Internationale ")	22
[701]	Premier code d'options internationales (Section 5.34 "Programmation Internationale ")	22
[702]	Deuxième code d'options internationales (Section 5.34 "Programmation Internationale ")	22
[703]	Délai entre les tentatives de composition (Section 5.34 "Programmation Internationale")	22

Programmation des modules	23
[801] Programmation du module d'Imprimante PC5400	23
[802] Programmation d'Interface Audio PC59XX	23
[803] Programmation d'Interface Radio Longue portée LINKS2X50	23
[804] Programmation de l'Expansion Sans fil PC5132	23
[805] Programmation du Soutient AML	23
Fonctions spéciales de l'installateur	24
[901] Mode de marche de l'installateur activé/désactivé	24
[902] RÉI du module de supervision	24
[903] Champ du module de supervision	24
[904] Test d'emplacement du module sans fil	24
[990] Verrouillage de l'installateur activé	24
[991] Verrouillage de l'installateur désactivé	24
[995] RÉI de la programmation par défaut à l'usine de l'Escort 5580	24
[996] RÉI de la programmation par défaut à l'usine du PC5132-900	24
[997] RÉI de la programmation par défaut à l'usine du PC5400	24
[998] RÉI de la programmation par défaut à l'usine du PC5908	24
[999] RÉI de la programmation par défaut de l'usine	24
Programmation des claviers LCD5500	25
Sections de programmation du LCD5500	25
Changement pour le PC5010 v2.0	28

Renseignements sur le système

Client: _____

Adresse: _____

N° de téléphone: _____ Date d'installation : _____

Code de l'installateur: _____

Nom du Module	Description	Emplacement
PC5100	Module d'Interface de Dispositif Addressable	_____
PC5132	Elargisseur Sans Fil	_____
PC5204	Alimentation / Elargisseur Sortie	_____
PC5208	Elargisseur Sortie	_____
PC5400	Module d'Imprimante Série	_____
PC5700	Module d'Incendie	_____
Escort5580	Module d'Invite Vocale	_____
PC5928	Module d'Interface Audio	_____
LINKS1000	Communicateur Cellulaire	_____
LINKS2X50	Transmetteur Radio Longue Portée	_____

Claviers	Type de clavier	Emplacement
Clavier 1	_____	_____
Clavier 2	_____	_____
Clavier 3	_____	_____
Clavier 4	_____	_____
Clavier 5	_____	_____
Clavier 6	_____	_____
Clavier 7	_____	_____
Clavier 8	_____	_____

PC5010 — Définition de zones 1 à 16

Zone du système	Partition		Libellé de zone	Type de zone	Attributs de zone	N° de série (Sans fil)
	1	2				
Zone 1						
Zone 2						
Zone 3						
Zone 4						
Zone 5						
Zone 6						
Zone 7						
Zone 8						
Zone 9						
Zone 10						
Zone 11						
Zone 12						
Zone 13						
Zone 14						
Zone 15						
Zone 16						

PC5010 — Définition de zones 17 à 32

Zone du système	Partition		Libellé de zone	Type de zone	Attributs de zone	N° de série (Sans fil)
	1	2				
Zone 17						
Zone 18						
Zone 19						
Zone 20						
Zone 21						
Zone 22						
Zone 23						
Zone 24						
Zone 25						
Zone 26						
Zone 27						
Zone 28						
Zone 29						
Zone 30						
Zone 31						
Zone 32						

Programmation des claviers

[000] Définition des claviers (Section 2.6 "Définition des claviers")

Nota : Suivez les étapes ci-dessous pour chaque clavier devant être programmé.

[0] Partition et emplacement [Les entrées valides sont 0 (global), 1 et 2 pour la partition et 1 à 8 pour l'emplacement.]

[1] Définition de la touche de fonction 1 (entrées valides : 00-18)

[2] Définition de la touche de fonction 2 (entrées valides : 00-18)

[3] Définition de la touche de fonction 3 (entrées valides : 00-18)

[4] Définition de la touche de fonction 4 (entrées valides : 00-18)

[5] Définition de la touche de fonction 5 (entrées valides : 00-18)

- | | | |
|---|---|--|
| 01 Sélection Partition 1 de Global | 08 [*][1] Mode de suspension | 15 Message d'Aide Vocale Générale |
| 02 Sélection Partition 2 de Global | 09 [*][2] Affichage de Trouble | 16 [*][0] Sortie rapide |
| 03 Armement à la maison | 10 [*][3] Alarmes en mémoire | 17 [*][1] Réactivation arm. maison/ext. |
| 04 Armement extérieur | 11 [*][5] Programmation par l'util. | 18 Message d'Aide Vocale désigné |
| 05 [*][9] Arm. sans délai d'entrée | 12 [*][6] Fonctions de l'util. | 19 Commande Sortie 3 [*][7][3] |
| 06 [*][4] Carillon act./désact. | 13 Commande Sortie 1 [*][7][1] | 20 Pour utilisation future |
| 07 [*][6][—][4] Test du système | 14 Commande Sortie 2 [*][7][2]
(RÉI du détecteur) | 21 Commande Sortie 4 [*][7][4] |

	Partition et emplacement (Adresse)	Touche de Fonction 1	Touche de Fonction 2	Touche de Fonction 3	Touche de Fonction 4	Touche de Fonction 5
Valeurs par défaut	11	03	04	06	14	16
LCD5500	18	03	04	06	14	16
CLAVIER 1	_____	_____	_____	_____	_____	_____
CLAVIER 2	_____	_____	_____	_____	_____	_____
CLAVIER 3	_____	_____	_____	_____	_____	_____
CLAVIER 4	_____	_____	_____	_____	_____	_____
CLAVIER 5	_____	_____	_____	_____	_____	_____
CLAVIER 6	_____	_____	_____	_____	_____	_____
CLAVIER 7	_____	_____	_____	_____	_____	_____
CLAVIER 8	_____	_____	_____	_____	_____	_____

Programmation de base du système

Definition des zones

00 Zone nulle (Non utilisée)	09 Supervision 24 h	18 Gicleur 24 h
01 Délai 1	10 Supervision 24 h av. sonore	19 Eau 24 h
02 Délai 2	11 Cambriolage 24 h	20 Gel 24 h
03 Instantanée	12 Hold-up 24 h	21 Sabotage de verrouillage 24 h
04 Intérieure	13 Gaz 24 h	22 Armement par inter. verrouillable momentané
05 Int., Maison/Ext.	14 Chaleur 24 h	23 Armement par inter. maintenu
06 Délai, Maison/Ext.	15 Soins médicaux 24 h	24 Réponse LINKS
07 Incendie 24 h avec temporisation (câblée)	16 Panique 24 h	87 Incendie 24 h avec temporisation (sans fil)
08 Incendie 24 h standard (câblée)	17 Urgence 24 h	88 Incendie 24 h standard (sans fil)

[001] Definition des zones 1 à 8 (Section 5.1 "Définition des zones")

Par défaut		Par défaut			
01	_____	Zone 1	04	_____	Zone 5
03	_____	Zone 2	04	_____	Zone 6
03	_____	Zone 3	04	_____	Zone 7
03	_____	Zone 4	04	_____	Zone 8

[002] Definition des zones 9 à 16 (Section 5.1 "Définition des zones")

Par défaut		Par défaut			
00	_____	Zone 9	00	_____	Zone 13
00	_____	Zone 10	00	_____	Zone 14
00	_____	Zone 11	00	_____	Zone 15
00	_____	Zone 12	00	_____	Zone 16

[003] Definition des zones 17 à 24 (Section 5.1 "Définition des zones")

Par défaut		Par défaut			
00	_____	Zone 17	00	_____	Zone 21
00	_____	Zone 18	00	_____	Zone 22
00	_____	Zone 19	00	_____	Zone 23
00	_____	Zone 20	00	_____	Zone 24

[004] Definition des zones 25 à 32 (Section 5.1 "Définition des zones")

Par défaut		Par défaut			
00	_____	Zone 25	00	_____	Zone 29
00	_____	Zone 26	00	_____	Zone 30
00	_____	Zone 27	00	_____	Zone 31
00	_____	Zone 28	00	_____	Zone 32

[005] Temps du système

Par défaut	[000-255]	
030	_____	Délai d'entrée 1
045	_____	Délai d'entrée 2
120	_____	Délai de sortie
004	_____	Coupe de sonnerie (en minutes)

[006] Code de l'installateur (Section 4.1 "Comment entrer la programmation de l'installateur")

Par défaut	
5010	_____

[007] Code maître (Section 3.1 "Codes d'accès")

Par défaut	
1234	_____

[008] Code d'entretien (Section 3.1 "Codes d'access")

Par défaut

AAAA

Options de sortie programmables

- 00 Non-utilisé
- 01 Sortie de sonnerie de cambriolage et d'incendie
- 02 Pour utilisation future
- 03 RÉI du détecteur [*][7][2]
- 04 Soutien des détecteurs de fumée à 2 fils (PGM2 Seulement)
- 05 État d'armement du système (Partition)
- 06 Prêt à armer
- 07 Mode de suivi de l'avertisseur sonore du clavier
- 08 Impulsions Témoin
- 09 Sortie des troubles du système (avec options troubles)
- 10 Événement du système verrouillé [impulsion (avec options Événements)]
- 11 Sabotage du système (toutes les sources : zones, claviers, modules)
- 12 SLT et Alarme
- 13 Sortie de confirmation finale
- 14 Impulsion de déclenchement par prise de terre
- 15 Fonctionnement à Distance (DLS-1 soutien)
- 16 Soutien LINKS 1000 (PGM 1 seulement)
- 17 Armement à Domicile
- 18 Armement Absent
- 19 [*][7][1] Commande de Sortie
- 20 [*][7][2] Commande de Sortie
- 21 [*][7][3] Commande de Sortie
- 22 [*][7][4] Commande de Sortie
- 23 24-Hr Silencieuse (PGM2 Seulement)
- 24 24-Hr Sonore (PGM2 Seulement)

NOTEZ: Les options de sorties PGM [03], [04] et [20] ne peuvent pas être utilisées ensemble sur la même système.

[009] Programmation de sortie PGM PC5010 (PGM 1 & 2) (Section 5.10 "Sorties PGM")

Par défaut

02 PGM 1

10 PGM 2

[010] Programmation de sortie PGM PC5208 (PGM 3-10) (Section 5.10 "Sorties PGM")

Par défaut

01 PGM 3

01 PGM 4

01 PGM 5

01 PGM 6

Par défaut

01 PGM 7

01 PGM 8

01 PGM 9

01 PGM 10

[011] Programmation de sortie PGM PC5204 (PGM 11-14) (Section 5.10 "Sorties PGM")

Par défaut

01 PGM 11

01 PGM 12

Par défaut

01 PGM 13

01 PGM 14

[012] Options de verrouillage du clavier (Section 5.22 "Verrouillage du clavier")

Par défaut

000

000

Nombre de codes invalides avant verrouillage du clavier

Duration du verrouillage (en minutes)

[013] Premier code d'option du système

Par défaut	Option	ALLUMÉ	ÉTEINT	Section
ÉTEINT <input type="text"/>	1	Boucles normalement fermées	Résistances Fin de Ligne (FDL)	2.9
ÉTEINT <input type="text"/>	2	Doubles résistances FDL	Simplees résistances FDL	2.9
ALLUMÉ <input type="text"/>	3*	Panneau Affiche Tout les Troubles Durant Armement	Panneau Affiche Les Troubles d'Incendie Seulement durant Armement	3.4
ÉTEINT <input type="text"/>	4	Sabotages/Erreurs Non Affiché comme ouvert	Sabotages/Erreurs Affiché comme ouvert	5.25
ÉTEINT <input type="text"/>	5	Zone 1 Réponse de boucle rapide	Zone 1 Réponse de boucle standard	5.24
ALLUMÉ <input type="text"/>	6	Erreur de Sortie Sonnore Activée	Erreur de Sortie Sonnore Désactivée	5.15
ALLUMÉ <input type="text"/>	7	Mémoire d'Événement suit l'Arrêt de Battement	Mémoire d'Événement Enregistre Événements après l'arrêt de battement	5.16
ÉTEINT <input type="text"/>	8	Trois Signaux d'Incendie Temporal Activé	Signal d'Incendie Standard Pulsé	5.12

* Option 3 doit être ÉTEINT si les claviers LCD5500 utilisés sont antérieur à la v2.0.

[014] Deuxième code d'option du système

Par défaut	Option	ALLUMÉ	ÉTEINT	Section
ÉTEINT	<input type="checkbox"/>	1 Armement/désarmement sonnerie avertisseur sonore activée	Armement/désarmement sonnerie avertisseur sonore désactivé	5.20
ÉTEINT	<input type="checkbox"/>	2 Sonnerie avertisseur sonore durant l'auto-armement	Aucune sonnerie avertisseur sonore durant l'auto-armement	5.21
ÉTEINT	<input type="checkbox"/>	3 Sonnerie avertisseur sonore durant délai de sortie	Aucune sonnerie avertisseur sonore durant délai de sortie	5.15
ÉTEINT	<input type="checkbox"/>	4 Sonnerie avertisseur sonore durant délai d'entrée	Aucune sonnerie avertisseur sonore durant délai d'entrée	5.15
ÉTEINT	<input type="checkbox"/>	5 Sonnerie avertisseur sonore lors de problèmes	Aucune sonnerie avertisseur sonore lors de problèmes	3.4
ALLUMÉ	<input type="checkbox"/>	6 Bips sonores à la sortie	Délai de sortie silencieux	5.15
ÉTEINT	<input type="checkbox"/>	7 Fin délai de sortie activée	Fin délai de sortie désactivée	5.15
ÉTEINT	<input type="checkbox"/>	8 Sonnerie incendie continue	Sonnerie incendie suit la coupure de sonnerie	5.1

[015] Troisième code d'option du système

Par défaut	Option	ALLUMÉ	ÉTEINT	Section
ALLUMÉ	<input type="checkbox"/>	1 Touches d'incendie activées	Touches d'incendie désactivées	5.14
ÉTEINT	<input type="checkbox"/>	2 Touches de panique sonores (sonnerie/bips)	Touches de panique silencieuses	5.14
ÉTEINT	<input type="checkbox"/>	3 Sortie rapide activée	Sortie rapide désactivée	3.4
ALLUMÉ	<input type="checkbox"/>	4 Armement rapide activé ([*][0]/Touches de Fonction)	Armement rapide désactivé / Touches de Fonction Requière Code	3.4
ÉTEINT	<input type="checkbox"/>	5 Code requis pour suspension	Aucun code requis	3.4
ÉTEINT	<input type="checkbox"/>	6 Code maître non modifiable	Code maître modifiable	3.1
ALLUMÉ	<input type="checkbox"/>	7 SLT activé	SLT désactivé	5.11
ÉTEINT	<input type="checkbox"/>	8 SLT sonore lorsque armé	Problème SLT lorsque armé seulement	5.11

[016] Quatrième code d'option du système

Par défaut	Option	ALLUMÉ	ÉTEINT	Section
ALLUMÉ	<input type="checkbox"/>	1 Problème d'alimentation en c.a. affiché	Problème d'alimentation en c.a. non affiché	3.4
ÉTEINT	<input type="checkbox"/>	2 Clignotement du témoin lumineux. Problème si panne d'alimentation en c.a.	Aucun clignotement du témoin lumineux. Problème après statut c.a.	3.4
ÉTEINT	<input type="checkbox"/>	3 Clavier vierge lorsque non utilisé	Clavier toujours activé	5.23
ÉTEINT	<input type="checkbox"/>	4 Code requis pour supprimer l'effacement du clavier	Aucun code requis	5.23
ALLUMÉ	<input type="checkbox"/>	5 Luminosité du clavier activée	Luminosité du clavier désactivée	5.19
ÉTEINT	<input type="checkbox"/>	6 Mode d'économie d'énergie activé	Mode d'économie d'énergie désactivé	5.23
ÉTEINT	<input type="checkbox"/>	7 État de suspension affiché quand le système est armé	État de suspension non affiché quand le système est armé	3.4
ÉTEINT	<input type="checkbox"/>	8 Trafiquages de clavier activés	Trafiquages de clavier désactivés	5.25

[020] Attributions de Zone Clavier (Section 5.1.1 "Attribution des Zones de clavier")

(Les Entrées Valides sont les zones 01-32) **NOTEZ: Seulement un clavier peut être attribué pour chaque zone.**

Défaut	Adresse de Zone Clavier	Défaut	Adresse de Zone Clavier
00 <input type="checkbox"/>	1	00 <input type="checkbox"/>	5
00 <input type="checkbox"/>	2	00 <input type="checkbox"/>	6
00 <input type="checkbox"/>	3	00 <input type="checkbox"/>	7
00 <input type="checkbox"/>	4	00 <input type="checkbox"/>	8

Programmation avancée du système

Attributs de zone par défaut (Y = Option ALLUMÉ; N = Option ÉTEINT):

Attribut:	1	2	3	4	5	6	7	8	
	ALLUMÉ ÉTEINT	Sonore Silenc.	Continue Pulsée	Carillon Non	Suspendu Non	Forcé Non	Arrêt Battement Non	Délai Tr. Non	Zone sans fil. Non
Zone Definition:									
00 ZoneNulle		N	N	N	N	N	N	N	N
01 Délai 1		Y	Y	Y	Y	N	Y	N	N
02 Délai 2		Y	Y	Y	Y	N	Y	N	N
03 Instantanée		Y	Y	Y	Y	N	Y	N	N
04 Intérieur		Y	Y	N	Y	N	Y	N	N
05 Int. A Domicile/Absent		Y	Y	N	Y	Y	Y	N	N
06 Délai. A Domicile/Absent		Y	Y	N	Y	Y	Y	N	N
07 Délai. 24hr Incendie (Cablé)		Y	N	N	N	N	N	N	N
08 Stand. 24hr Incendie (Cablé)		Y	N	N	N	N	N	N	N
09 Superv. 24hr		N	Y	N	N	Y	N	N	N
10 24hr Superv. Avertisseur		N	Y	N	Y	N	N	N	N
11 24hr Cambriolage		Y	Y	N	Y	N	N	N	N
12 24hr Holdup		N	Y	N	N	N	N	N	N
13 24hr Gas		Y	N	N	N	N	N	N	N
14 24hr Chaleur		Y	N	N	N	N	N	N	N
15 24hr Soins Médicaux		Y	Y	N	N	N	N	N	N
16 24hr Panique		Y	Y	N	N	N	N	N	N
17 24hr Urgence		Y	Y	N	N	N	N	N	N
18 24hr Sprinkler		Y	Y	N	N	N	N	N	N
19 24hr Eau		Y	Y	N	N	N	N	N	N
20 24hr Gel		Y	Y	N	N	N	N	N	N
21 24hr Sabotage de verrouillage		Y	Y	N	N	N	N	N	N
22 Interrupteur à clé Momentané		N	N	N	N	Y	N	N	N
23 Interrupteur à clé Maintenu		N	N	N	N	Y	N	N	N
24 Réponse LINKS		N	N	N	N	Y	N	N	N
87 Délaiy 24hr Incendie (Sans fil)		Y	N	N	N	N	N	N	Y
88 Standard. 24hr Incendie (Sans fil)		Y	N	N	N	N	N	N	Y

Attributs des zones 1 à 16 (Section 5.2 "Attributs des zones")

	Activé	Opt 1 Sonore	Opt 2 Continue	Opt 3 Carillon porte	Opt 4 Contour- nement	Opt 5 Arm. forcé	Opt 6 Arrêt battements	Opt 7 Délai transm.	Opt 8 Util.
	Désactivé	Silenc.	Pulsée	Non	Non	Non	Non	Non	Future
[101] Zone 1		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[102] Zone 2		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[103] Zone 3		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[104] Zone 4		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[105] Zone 5		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[106] Zone 6		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[107] Zone 7		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[108] Zone 8		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[109] Zone 9		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[110] Zone 10		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[111] Zone 11		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[112] Zone 12		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[113] Zone 13		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[114] Zone 14		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[115] Zone 15		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[116] Zone 16		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Attributs des zones 17 à 32 (Section 5.2 "Attributs des zones")

	Activé	Opt 1 Sonore	Opt 2 Continue	Opt 3 Carillon porte	Opt 4 Contour- nement	Opt 5 Arm. forcé	Opt 6 Arrêt battements	Opt 7 Délai transm.	Opt 8 Util.
	Désactivé	Silenc.	Pulsée	Non	Non	Non	Non	Non	Future
[117] Zone 17	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[118] Zone 18	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[119] Zone 19	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[120] Zone 20	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[121] Zone 21	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[122] Zone 22	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[123] Zone 23	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[124] Zone 24	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[125] Zone 25	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[126] Zone 26	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[127] Zone 27	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[128] Zone 28	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[129] Zone 29	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[130] Zone 30	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[131] Zone 31	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[132] Zone 32	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

*Enregistrez ici suivant la programmation en sections [001] - [004].

Attributs PGM (Section 5.10 "Sorties PGM")

Ne programmez que les attributs suivants pour les options PGM figurant dans la liste. Tous les autres seront ignorés. Les options PGM sont programmées aux sections [009], [010], et [011].

Attribut PGM Par Défaut (Y = Attribut ALLUMÉ; N = Attribut ÉTEINT):

Attribut:	1	2	3	4	5	
	ALLUME E TEINT	Part. 1 activée Désactivée	Part. 2 activée Désactivée	Sortie Vrai Inversée	5 sec. pulse Allumé / Eteint	Code Req. Code Non Req.
Option PGM						
[01] Cambriolage / Sonnerie d'Incendie	Y	N	Y			
[03] REI DU Détecteur	Y	N	Y		N	
[04] Détecteur de fumée 2-fil			Y		N	
[05] Etat Armé	Y	N	Y			
[06] Prêt à Armer	Y	N	Y			
[07] Vibreur de Clavier Suivi		Y	N	Y		
[08] Impulsion témoin	Y	N	Y			
[11] Sabotage du Système				Y		
[12] SLT et Alarme			Y			
[13] Confirmation Finale			Y			
[14] Impulsion de déclenchement par prise de terre				Y		
[15] Fonctionnement à Distance				Y		
[16] Sup. LINKS 1000			Y			
[17] Etat Armé Absent	Y	N	Y			
[18] Etat Armé A Domicile		Y	N	Y		
[19] Comm. Sortie #1	Y	N	Y	Y	Y	
[20] Comm. Sortie #2	Y	N	Y	Y	N	
[21] Comm. Sortie #2	Y	N	Y	Y	N	
[22] Comm. Sortie #2	Y	N	Y	Y	N	
[23] 24 Hr Silencieuse			Y*			
[24] 24 Hr Sonore			Y*			

*** NOTEZ: L'attribut PGM (3) doit être ALLUME pour les types de sortie PGM [04], [23] et [24] pour un fonctionnement correct.**

Attribut:	1	2	3	4	5	6	7	8	
Option PGM	ALLUME ETEINT	Serv. req. Désactivé	Echec AC Désactivé	Erreur SLT Désactivé	FTC Désactivé	Erreur de Zone Désactivé	Sabotage de Zone Désactivé	Pile faible Zn. Désactivé	Perte d'Horloge Désactivé
[09] Trouble du Système	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	ALLUMEE ETEINT	Evt. Cambr. Désactivé	Evt. Incendie Désactivé	Evt. Panique Désactivé	Med. Evt. Désactivé	Evt. Supv. Désactivé	Evt. Priorité Désactivé	Evt. Holdup Désactivé	— —
[10] Sys. Evt Verrouillé	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	

*Enregistrez ici suivant la programmation en sections [009] - [011].

Attribut	1	2	3	4	5	6	7	8
Par défaut	ACTIVÉ	ACTIVÉ	ACTIVÉ	ACTIVÉ	ACTIVÉ	ACTIVÉ	ACTIVÉ	ACTIVÉ
PC5010								
[141] PGM 1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[142] PGM 2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PC5208								
[143] PGM 3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[144] PGM 4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[145] PGM 5	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[146] PGM 6	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[147] PGM 7	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[148] PGM 8	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[149] PGM 9	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[150] PGM 10	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PC5204								
[151] PGM 11	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[152] PGM 12	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[153] PGM 13	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[154] PGM 14	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

[160] Nombre maximal de tentatives de communication par numéro de téléphone

(Section 5.3 "Communicator Dialing")

Par défaut

008 Entrées valides : de 001 à 255 tentatives (N'entrez pas "000")

[161] Délai d'attente pour la prise de contact après la composition (tous les formats) (Section 5.3 "Communicator Dialing")

Par défaut

040 Entrées valides : de 001 à 255 secondes

[162] Armement automatique si aucune activité (partition 1) (Section 5.2 "Armement automatique")

Par défaut

000 Entrées valides : de 000 à 255 minutes (000 = désactivé)

[163] Armement automatique si aucune activité (partition 2) (Section 5.2 "Armement automatique")

Par défaut

000 Entrées valides : de 000 à 255 minutes (000 = désactivé)

Programmation des zones

[201] Codes d'option de la première partition (Section 5.9 "Définitions des partitions/zones")

Par défaut	Option	ALLUMÉ	ÉTEINT
ÉTEINT	<input type="checkbox"/> 1	Partition 2 activée	Partition 2 désactivée
ÉTEINT	<input type="checkbox"/> 2-8	Réservé pour un usage ultérieur	

[202] Définitions des zones 1 à 8 de la partition 1 (Section 5.9 "Définitions des partitions/zones")

Par défaut	Option	ALLUMÉ	ÉTEINT
ALLUMÉ	<input type="checkbox"/> 1	Zone 1 sur partition 1	Zone 1 non sur partition 1
ALLUMÉ	<input type="checkbox"/> 2	Zone 2 sur partition 1	Zone 2 non sur partition 1
ALLUMÉ	<input type="checkbox"/> 3	Zone 3 sur partition 1	Zone 3 non sur partition 1
ALLUMÉ	<input type="checkbox"/> 4	Zone 4 sur partition 1	Zone 4 non sur partition 1
ALLUMÉ	<input type="checkbox"/> 5	Zone 5 sur partition 1	Zone 5 non sur partition 1
ALLUMÉ	<input type="checkbox"/> 6	Zone 6 sur partition 1	Zone 6 non sur partition 1
ALLUMÉ	<input type="checkbox"/> 7	Zone 7 sur partition 1	Zone 7 non sur partition 1
ALLUMÉ	<input type="checkbox"/> 8	Zone 8 sur partition 1	Zone 8 non sur partition 1

[203] Définitions des zones 9 à 16 de la partition 1 (Section 5.9 "Définitions des partitions/zones")

Par défaut	Option	ALLUMÉ	ÉTEINT
ÉTEINT	<input type="checkbox"/> 1	Zone 9 sur partition 1	Zone 9 non sur partition 1
ÉTEINT	<input type="checkbox"/> 2	Zone 10 sur partition 1	Zone 10 non sur partition 1
ÉTEINT	<input type="checkbox"/> 3	Zone 11 sur partition 1	Zone 11 non sur partition 1
ÉTEINT	<input type="checkbox"/> 4	Zone 12 sur partition 1	Zone 12 non sur partition 1
ÉTEINT	<input type="checkbox"/> 5	Zone 13 sur partition 1	Zone 13 non sur partition 1
ÉTEINT	<input type="checkbox"/> 6	Zone 14 sur partition 1	Zone 14 non sur partition 1
ÉTEINT	<input type="checkbox"/> 7	Zone 15 sur partition 1	Zone 15 non sur partition 1
ÉTEINT	<input type="checkbox"/> 8	Zone 16 sur partition 1	Zone 16 non sur partition 1

[204] Définitions des zones 17 à 24 de la partition 1 (Section 5.9 "Définitions des partitions/zones")

Par défaut	Option	ALLUMÉ	ÉTEINT
ÉTEINT	<input type="checkbox"/> 1	Zone 17 sur partition 1	Zone 17 non sur partition 1
ÉTEINT	<input type="checkbox"/> 2	Zone 18 sur partition 1	Zone 18 non sur partition 1
ÉTEINT	<input type="checkbox"/> 3	Zone 19 sur partition 1	Zone 19 non sur partition 1
ÉTEINT	<input type="checkbox"/> 4	Zone 20 sur partition 1	Zone 20 non sur partition 1
ÉTEINT	<input type="checkbox"/> 5	Zone 21 sur partition 1	Zone 21 non sur partition 1
ÉTEINT	<input type="checkbox"/> 6	Zone 22 sur partition 1	Zone 22 non sur partition 1
ÉTEINT	<input type="checkbox"/> 7	Zone 23 sur partition 1	Zone 23 non sur partition 1
ÉTEINT	<input type="checkbox"/> 8	Zone 24 sur partition 1	Zone 24 non sur partition 1

[205] Définitions des zones 25 à 32 de la partition 1 (Section 5.9 "Définitions des partitions/zones")

Par défaut	Option	ALLUMÉ	ÉTEINT
ÉTEINT	<input type="checkbox"/> 1	Zone 25 sur partition 1	Zone 25 non sur partition 1
ÉTEINT	<input type="checkbox"/> 2	Zone 26 sur partition 1	Zone 26 non sur partition 1
ÉTEINT	<input type="checkbox"/> 3	Zone 27 sur partition 1	Zone 27 non sur partition 1
ÉTEINT	<input type="checkbox"/> 4	Zone 28 sur partition 1	Zone 28 non sur partition 1
ÉTEINT	<input type="checkbox"/> 5	Zone 29 sur partition 1	Zone 29 non sur partition 1
ÉTEINT	<input type="checkbox"/> 6	Zone 30 sur partition 1	Zone 30 non sur partition 1
ÉTEINT	<input type="checkbox"/> 7	Zone 31 sur partition 1	Zone 31 non sur partition 1
ÉTEINT	<input type="checkbox"/> 8	Zone 32 sur partition 1	Zone 32 non sur partition 1

[206] Définitions des zones 1 à 8 de la partition 2 (Section 5.9 “Définitions des partitions/zones”)

Par défaut	Option	ALLUMÉ	ÉTEINT
ÉTEINT	<input type="checkbox"/> 1	Zone 1 sur partition 2	Zone 1 non sur partition 1
ÉTEINT	<input type="checkbox"/> 2	Zone 2 sur partition 2	Zone 2 non sur partition 2
ÉTEINT	<input type="checkbox"/> 3	Zone 3 sur partition 2	Zone 3 non sur partition 2
ÉTEINT	<input type="checkbox"/> 4	Zone 4 sur partition 2	Zone 4 non sur partition 2
ÉTEINT	<input type="checkbox"/> 5	Zone 5 sur partition 2	Zone 5 non sur partition 2
ÉTEINT	<input type="checkbox"/> 6	Zone 6 sur partition 2	Zone 6 non sur partition 2
ÉTEINT	<input type="checkbox"/> 7	Zone 7 sur partition 2	Zone 7 non sur partition 2
ÉTEINT	<input type="checkbox"/> 8	Zone 8 sur partition 2	Zone 8 non sur partition 2

[207] Définitions des zones 9 à 16 de la partition 2 (Section 5.9 “Définitions des partitions/zones”)

Par défaut	Option	ALLUMÉ	ÉTEINT
ÉTEINT	<input type="checkbox"/> 1	Zone 9 sur partition 2	Zone 9 non sur partition 2
ÉTEINT	<input type="checkbox"/> 2	Zone 10 sur partition 2	Zone 10 non sur partition 2
ÉTEINT	<input type="checkbox"/> 3	Zone 11 sur partition 2	Zone 11 non sur partition 2
ÉTEINT	<input type="checkbox"/> 4	Zone 12 sur partition 2	Zone 12 non sur partition 2
ÉTEINT	<input type="checkbox"/> 5	Zone 13 sur partition 2	Zone 13 non sur partition 2
ÉTEINT	<input type="checkbox"/> 6	Zone 14 sur partition 2	Zone 14 non sur partition 2
ÉTEINT	<input type="checkbox"/> 7	Zone 15 sur partition 2	Zone 15 non sur partition 2
ÉTEINT	<input type="checkbox"/> 8	Zone 16 sur partition 2	Zone 16 non sur partition 2

[208] Définitions des zones 17 à 24 de la partition 2 (Section 5.9 “Définitions des partitions/zones”)

Par défaut	Option	ALLUMÉ	ÉTEINT
ÉTEINT	<input type="checkbox"/> 1	Zone 17 sur partition 2	Zone 17 non sur partition 2
ÉTEINT	<input type="checkbox"/> 2	Zone 18 sur partition 2	Zone 18 non sur partition 2
ÉTEINT	<input type="checkbox"/> 3	Zone 19 sur partition 2	Zone 19 non sur partition 2
ÉTEINT	<input type="checkbox"/> 4	Zone 20 sur partition 2	Zone 20 non sur partition 2
ÉTEINT	<input type="checkbox"/> 5	Zone 21 sur partition 2	Zone 21 non sur partition 2
ÉTEINT	<input type="checkbox"/> 6	Zone 22 sur partition 2	Zone 22 non sur partition 2
ÉTEINT	<input type="checkbox"/> 7	Zone 23 sur partition 2	Zone 23 non sur partition 2
ÉTEINT	<input type="checkbox"/> 8	Zone 24 sur partition 2	Zone 24 non sur partition 2

[209] Définitions des zones 25 à 32 de la partition 2 (Section 5.9 “Définitions des partitions/zones”)

Par défaut	Option	ALLUMÉ	ÉTEINT
ÉTEINT	<input type="checkbox"/> 1	Zone 25 sur partition 2	Zone 25 non sur partition 2
ÉTEINT	<input type="checkbox"/> 2	Zone 26 sur partition 2	Zone 26 non sur partition 2
ÉTEINT	<input type="checkbox"/> 3	Zone 27 sur partition 2	Zone 27 non sur partition 2
ÉTEINT	<input type="checkbox"/> 4	Zone 28 sur partition 2	Zone 28 non sur partition 2
ÉTEINT	<input type="checkbox"/> 5	Zone 29 sur partition 2	Zone 29 non sur partition 2
ÉTEINT	<input type="checkbox"/> 6	Zone 30 sur partition 2	Zone 30 non sur partition 2
ÉTEINT	<input type="checkbox"/> 7	Zone 31 sur partition 2	Zone 31 non sur partition 2
ÉTEINT	<input type="checkbox"/> 8	Zone 32 sur partition 2	Zone 32 non sur partition 2

[324] Codes de signalisation de RÉI d'alarme, zones 1 à 8 (Section 5.7 "Communicateur – Codes de signalisation")

□□□□	Zone 1	□□□□	Zone 5
□□□□	Zone 2	□□□□	Zone 6
□□□□	Zone 3	□□□□	Zone 7
□□□□	Zone 4	□□□□	Zone 8

[325] Codes de signalisation de RÉI d'alarme, zones 9 à 16 (Section 5.7 "Communicateur – Codes de signalisation")

□□□□	Zone 9	□□□□	Zone 13
□□□□	Zone 10	□□□□	Zone 14
□□□□	Zone 11	□□□□	Zone 15
□□□□	Zone 12	□□□□	Zone 16

[326] Codes de signalisation de RÉI d'alarme, zones 17 à 24 (Section 5.7 "Communicateur – Codes de signalisation")

□□□□	Zone 17	□□□□	Zone 21
□□□□	Zone 18	□□□□	Zone 22
□□□□	Zone 19	□□□□	Zone 23
□□□□	Zone 20	□□□□	Zone 24

[327] Codes de signalisation de RÉI d'alarme, zones 25 à 32 (Section 5.7 "Communicateur – Codes de signalisation")

□□□□	Zone 25	□□□□	Zone 29
□□□□	Zone 26	□□□□	Zone 30
□□□□	Zone 27	□□□□	Zone 31
□□□□	Zone 28	□□□□	Zone 32

[328] Codes de signalisation d'alarmes diverses (Section 5.7 "Communicateur – Codes de signalisation")

□□□□	Alarme d'avertissement	□□□□	Alarme de supervision d'extenseur de zone
□□□□	Ouverture après alarme	□□□□	RÉI de supervision d'extenseur de zone
□□□□	Fermeture récente	□□□□	Alarme Code Police Zone Croisée

[329] Alarme prioritaire et remise à l'état initial (Section 5.7 "Communicateur – Codes de signalisation")

□□□□	Alarme d'incendie du clavier	□□□□	RÉI de l'alarme d'incendie du clavier
□□□□	Alarme auxiliaire du clavier	□□□□	RÉI de l'alarme auxiliaire du clavier
□□□□	Alarme panique du clavier	□□□□	RÉI de l'alarme panique du clavier
□□□□	Alarme PGM2	□□□□	RÉI PGM2

[330] Codes de signalisation de trafiquage, zones 1 à 8 (Section 5.7 "Communicateur – Codes de signalisation")

□□□□	Zone 1	□□□□	Zone 5
□□□□	Zone 2	□□□□	Zone 6
□□□□	Zone 3	□□□□	Zone 7
□□□□	Zone 4	□□□□	Zone 8

[331] Codes de signalisation de trafiquage, zones 9 à 16 (Section 5.7 "Communicateur – Codes de signalisation")

□□□□	Zone 9	□□□□	Zone 13
□□□□	Zone 10	□□□□	Zone 14
□□□□	Zone 11	□□□□	Zone 15
□□□□	Zone 12	□□□□	Zone 16

[332] Codes de signalisation de trafiquage, zones 17 à 24 (Section 5.7 "Communicateur – Codes de signalisation")

_____	Zone 17	_____	Zone 21
_____	Zone 18	_____	Zone 22
_____	Zone 19	_____	Zone 23
_____	Zone 20	_____	Zone 24

[333] Codes de signalisation de trafiquage, zones 25 à 32 (Section 5.7 "Communicateur – Codes de signalisation")

_____	Zone 25	_____	Zone 29
_____	Zone 26	_____	Zone 30
_____	Zone 27	_____	Zone 31
_____	Zone 28	_____	Zone 32

[334] Codes de signalisation de RÉI de trafiquage, zones 1 à 8 (Section 5.7 "Communicateur – Codes de signalisation")

_____	Zone 1	_____	Zone 5
_____	Zone 2	_____	Zone 6
_____	Zone 3	_____	Zone 7
_____	Zone 4	_____	Zone 8

[335] Codes de signalisation de RÉI de trafiquage, zones 9 à 16 (Section 5.7 "Communicateur – Codes de signalisation")

_____	Zone 9	_____	Zone 13
_____	Zone 10	_____	Zone 14
_____	Zone 11	_____	Zone 15
_____	Zone 12	_____	Zone 16

[336] Codes de signalisation de RÉI de trafiquage, zones 17 à 24 (Section 5.7 "Communicateur – Codes de signalisation")

_____	Zone 17	_____	Zone 21
_____	Zone 18	_____	Zone 22
_____	Zone 19	_____	Zone 23
_____	Zone 20	_____	Zone 24

[337] Codes de signalisation de RÉI de trafiquage, zones 25 à 32 (Section 5.7 "Communicateur – Codes de signalisation")

_____	Zone 25	_____	Zone 29
_____	Zone 26	_____	Zone 30
_____	Zone 27	_____	Zone 31
_____	Zone 28	_____	Zone 32

[338] Codes de signalisation de sabotage divers (Section 5.7 "Communicateur – Codes de signalisation")

_____	Sabotage général du système
_____	Remise à l'état initial de sabotage général du système
_____	Verrouillage du clavier

[339] Codes de signalisation de fermeture (armement), codes d'accès 1 à 8 (Section 5.7 "Communicateur – Codes de signalisation")

_____	Code 1	_____	Code 5
_____	Code 2	_____	Code 6
_____	Code 3	_____	Code 7
_____	Code 4	_____	Code 8

[340] Codes de signalisation de fermeture (armement), codes d'accès 9 à 16 (Section 5.7

"Communicateur – Codes de signalisation")

□ □ □ □	Code 9	□ □ □ □	Code 13
□ □ □ □	Code 10	□ □ □ □	Code 14
□ □ □ □	Code 11	□ □ □ □	Code 15
□ □ □ □	Code 12	□ □ □ □	Code 16

[341] Codes de signalisation de fermeture (armement), codes d'accès 17 à 24 (Section 5.7

"Communicateur – Codes de signalisation")

□ □ □ □	Code 17	□ □ □ □	Code 21
□ □ □ □	Code 18	□ □ □ □	Code 22
□ □ □ □	Code 19	□ □ □ □	Code 23
□ □ □ □	Code 20	□ □ □ □	Code 24

[342] Codes de signalisation de fermeture (armement), codes d'accès 25 à 32 (Section 5.7

"Communicateur – Codes de signalisation")

□ □ □ □	Code 25	□ □ □ □	Code 29
□ □ □ □	Code 26	□ □ □ □	Code 30
□ □ □ □	Code 27	□ □ □ □	Code 31
□ □ □ □	Code 28	□ □ □ □	Code 32

[343] Codes de signalisation de fermeture (armement) divers (Section 5.7 "Communicateur – Codes de signalisation")

□ □ □ □	Fermeture par code d'avertissement 33	□ □ □ □	Fermeture par code Système Code 42
□ □ □ □	Fermeture par code d'avertissement 34	□ □ □ □	Fermeture partielle
□ □ □ □	Fermeture par code Maître 40	□ □ □ □	Fermeture spéciale
□ □ □ □	Fermeture par code Système Code 41		

[344] Codes de signalisation d'ouverture (désarmement), codes d'accès 1 à 8

(Section 5.7 "Communicateur – Codes de signalisation")

□ □ □ □	Code 1	□ □ □ □	Code 5
□ □ □ □	Code 2	□ □ □ □	Code 6
□ □ □ □	Code 3	□ □ □ □	Code 7
□ □ □ □	Code 4	□ □ □ □	Code 8

[345] Codes de signalisation d'ouverture (désarmement), codes d'accès 9 à 16 (Section 5.7

"Communicateur – Codes de signalisation")

□ □ □ □	Code 9	□ □ □ □	Code 13
□ □ □ □	Code 10	□ □ □ □	Code 14
□ □ □ □	Code 11	□ □ □ □	Code 15
□ □ □ □	Code 12	□ □ □ □	Code 16

[346] Codes de signalisation d'ouverture (désarmement), codes d'accès 17 à 24 (Section 5.7

"Communicateur – Codes de signalisation")

□ □ □ □	Code 17	□ □ □ □	Code 21
□ □ □ □	Code 18	□ □ □ □	Code 22
□ □ □ □	Code 19	□ □ □ □	Code 23
□ □ □ □	Code 20	□ □ □ □	Code 24

[347] Codes de signalisation d'ouverture (désarmement), codes d'accès 25 à 32 (Section 5.7

"Communicateur – Codes de signalisation")

_____	Code 25	_____	Code 29
_____	Code 26	_____	Code 30
_____	Code 27	_____	Code 31
_____	Code 28	_____	Code 32

[348] Codes de signalisation d'ouverture (désarmement) divers (Section 5.7 "Communicateur – Codes de signalisation")

_____	Ouverture par code d'avertissement 33	_____	Ouverture par code Système 42
_____	Ouverture par code d'avertissement 34	_____	Annulation de l'auto-armement
_____	Ouverture par code Système 40	_____	Ouverture spéciale
_____	Ouverture par code Système 41		

[349] Codes de signalisation d'alarme d'entretien (Section 5.7 "Communicateur – Codes de signalisation")

_____	Alarme de problème de la pile	_____	Alarme de problème de l'alimentation auxiliaire
_____	Alarme de trouble d'une panne d'alimentation en c.a.	_____	Code de problème SNT (via LINKS)
_____	Alarme de trouble du circuit de la sonnerie	_____	Problème général du système
_____	Alarme de trouble de la zone d'incendie	_____	Supervision générale du système

[350] Codes de signalisation de RÉI des alarmes d'entretien (Section 5.7 "Communicateur – Codes de signalisation")

_____	RÉI du trouble de la pile	_____	RÉI du trouble de l'alimentation auxiliaire
_____	RÉI du trouble de la panne d'alimentation en c.a.	_____	RÉI de la SNT
_____	RÉI du trouble du circuit de la sonnerie	_____	RÉI du trouble général du système
_____	RÉI du trouble de la zone d'incendie	_____	RÉI de la supervision générale du système

[351] Codes de signalisation divers des alarmes d'entretien (Section 5.7 "Communicateur – Codes de signalisation")

_____	Défaut de communiquer avec le premier numéro de téléphone
_____	Défaut de communiquer avec le deuxième numéro de téléphone
_____	Mémoire tampon des événements pleine à 75 % depuis le dernier téléchargement
_____	Conducteur DLS ENTRÉE
_____	Conducteur DLS SORTIE
_____	Alarme de trouble général de la zone
_____	Rétablissement problème zone générale
_____	Code Delinquency

[352] Codes de signalisation de transmission de test (Section 5.7 "Communicateur – Codes de signalisation")

_____	Transmission de test périodique	_____	Code de transmission de test du LINKS 1000
_____	Test du système		

[353] Codes de signalisation des alarmes d'entretien sans fil (Section 5.7 "Communicateur – Codes de signalisation")

_____	Alarme générale de pile faible de zone	_____	RÉI de l'alarme générale de pile faible de zone
-------	--	-------	---

[360] Options de format du communicateur (Section 5.6 “Communicateur – Formats de signalisation”)

NOTEZ: Le 3ème numéro de téléphone suit le format programmé pour le 1er numéro de téléphone.

Par défaut

02	<input type="checkbox"/>		Premier numéro de téléphone	
02	<input type="checkbox"/>		Deuxième numéro de téléphone	
01			20 BPS, prise de contact 1400 Hz	04 Circuit d'interface série FSK (SIA)
02			20 BPS, prise de contact 2300 Hz	05 Téléavertisseur
03			Code d'identification DTMF (Contact ID)	

[361] Alarmes et remises à l'état initial de la partition 1 (Section 5.3 “Communicateur – Composition”)

Par défaut		Option	ALLUMÉ	ÉTEINT
ALLUMÉ	<input type="checkbox"/>	1	Premier numéro de téléphone	Désactivé
ÉTEINT	<input type="checkbox"/>	2	Deuxième numéro de téléphone	Désactivé
ÉTEINT	<input type="checkbox"/>	3	Premier numéro de téléphone (via LINKS)	Désactivé
ÉTEINT	<input type="checkbox"/>	4	Deuxième numéro de téléphone (via LINKS)	Désactivé
ÉTEINT	<input type="checkbox"/>	5-8	Réservé pour un usage ultérieur	Désactivé

[362] Alarmes et remises à l'état initial de la partition 2 (Section 5.3 “Communicateur – Composition”)

Par défaut		Option	ALLUMÉ	ÉTEINT
ALLUMÉ	<input type="checkbox"/>	1	Premier numéro de téléphone	Désactivé
ÉTEINT	<input type="checkbox"/>	2	Deuxième numéro de téléphone	Désactivé
ÉTEINT	<input type="checkbox"/>	3	Premier numéro de téléphone (via LINKS)	Désactivé
ÉTEINT	<input type="checkbox"/>	4	Deuxième numéro de téléphone (via LINKS)	Désactivé
ÉTEINT	<input type="checkbox"/>	5-8	Réservé pour un usage ultérieur	Désactivé

[363] Trafiquages et remises à l'état initial de la partition 1 (Section 5.3 “Communicateur – Composition”)

Par défaut		Option	ALLUMÉ	ÉTEINT
ALLUMÉ	<input type="checkbox"/>	1	Premier numéro de téléphone	Désactivé
ÉTEINT	<input type="checkbox"/>	2	Deuxième numéro de téléphone	Désactivé
ÉTEINT	<input type="checkbox"/>	3	Premier numéro de téléphone (via LINKS)	Désactivé
ÉTEINT	<input type="checkbox"/>	4	Deuxième numéro de téléphone (via LINKS)	Désactivé
ÉTEINT	<input type="checkbox"/>	5-8	Réservé pour un usage ultérieur	Désactivé

[364] Trafiquages et remises à l'état initial de la partition 2 (Section 5.3 “Communicateur – Composition”)

Par défaut		Option	ALLUMÉ	ÉTEINT
ALLUMÉ	<input type="checkbox"/>	1	Premier numéro de téléphone	Désactivé
ÉTEINT	<input type="checkbox"/>	2	Deuxième numéro de téléphone	Désactivé
ÉTEINT	<input type="checkbox"/>	3	Premier numéro de téléphone (via LINKS)	Désactivé
ÉTEINT	<input type="checkbox"/>	4	Deuxième numéro de téléphone (via LINKS)	Désactivé
ÉTEINT	<input type="checkbox"/>	5-8	Réservé pour un usage ultérieur	Désactivé

[365] Ouvertures et fermetures de la partition 1 (Section 5.3 “Communicateur – Composition”)

Par défaut		Option	ALLUMÉ	ÉTEINT
ALLUMÉ	<input type="checkbox"/>	1	Premier numéro de téléphone	Désactivé
ÉTEINT	<input type="checkbox"/>	2	Deuxième numéro de téléphone	Désactivé
ÉTEINT	<input type="checkbox"/>	3	Premier numéro de téléphone (via LINKS)	Désactivé
ÉTEINT	<input type="checkbox"/>	4	Deuxième numéro de téléphone (via LINKS)	Désactivé
ÉTEINT	<input type="checkbox"/>	5-8	Réservé pour un usage ultérieur	Désactivé

[366] Ouvertures et fermetures de la partition 2 (Section 5.3 "Communicateur – Composition")

Par défaut	Option	ALLUMÉ	ÉTEINT
ALLUMÉ	<input type="checkbox"/>	1 Premier numéro de téléphone	Désactivé
ÉTEINT	<input type="checkbox"/>	2 Deuxième numéro de téléphone	Désactivé
ÉTEINT	<input type="checkbox"/>	3 Premier numéro de téléphone (via LINKS)	Désactivé
ÉTEINT	<input type="checkbox"/>	4 Deuxième numéro de téléphone (via LINKS)	Désactivé
ÉTEINT	<input type="checkbox"/>	5-8 Réservé pour un usage ultérieur	Désactivé

[367] Alarmes d'entretien du système et remise à l'état initial (Section 5.3 "Communicateur – Composition")

Par défaut	Option	ALLUMÉ	ÉTEINT
ALLUMÉ	<input type="checkbox"/>	1 Premier numéro de téléphone	Désactivé
ÉTEINT	<input type="checkbox"/>	2 Deuxième numéro de téléphone	Désactivé
ÉTEINT	<input type="checkbox"/>	3 Premier numéro de téléphone (via LINKS)	Désactivé
ÉTEINT	<input type="checkbox"/>	4 Deuxième numéro de téléphone (via LINKS)	Désactivé
ÉTEINT	<input type="checkbox"/>	5-8 Réservé pour un usage ultérieur	Désactivé

[368] Transmissions des tests du système (Section 5.3 "Communicateur – Composition")

Par défaut	Option	ALLUMÉ	ÉTEINT
ALLUMÉ	<input type="checkbox"/>	1 Premier numéro de téléphone	Désactivé
ÉTEINT	<input type="checkbox"/>	2 Deuxième numéro de téléphone	Désactivé
ÉTEINT	<input type="checkbox"/>	3 Premier numéro de téléphone (via LINKS)	Désactivé
ÉTEINT	<input type="checkbox"/>	4 Deuxième numéro de téléphone (via LINKS)	Désactivé
ÉTEINT	<input type="checkbox"/>	5-8 Réservé pour un usage ultérieur	Désactivé

[370] Variables de communication

Par défaut			Section
003	<input type="checkbox"/>	Arrêt de battement (alarmes et RÉI)	(001-014 transmissions, 000 = désactivé) 5.17
003	<input type="checkbox"/>	Arrêt de battement (Sabotages et RÉI)	(001-014 transmissions, 000 = désactivé) 5.17
003	<input type="checkbox"/>	Arrêt de battement (entretien et RÉI)	(001-014 transmissions, 000 = désactivé) 5.17
000	<input type="checkbox"/>	Délai de Transmission	(001-255 secondes) 5.18
030	<input type="checkbox"/>	Délai de communication d'une panne d'alimentation en c.a.	(001-255 minutes) 5.7.7
003	<input type="checkbox"/>	Délai de trouble SLT	(Nombre de vérifications valides requis - 000-255) 5.11
030	<input type="checkbox"/>	Cycle de Transmission de test (ligne à la terre)	(001-255 jours) 5.13
030	<input type="checkbox"/>	Cycle de Transmission de test (LINKS)	(001-255 jours) 5.13
007	<input type="checkbox"/>	Délai de Transmission Zone Pile faible	(000-255 jours) 5.27
030	<input type="checkbox"/>	Cycle de Transmission Négligence	(000-255 jours/ heures*) 5.7.11

*Suivant la programmation en section [380], option [8].

NOTEZ: Pour désactiver le délai de communications d'une panne en AC, programmez [000].

[371] Heure de la transmission de tests (Section 5.13 "Transmission de tests")

Par défaut 9999 (Entrées valides de 0000 à 2359, 9999 pour désactiver)

[380] Premier code d'option du communicateur

Par défaut	Option	ALLUMÉ	ÉTEINT	Section
ALLUMÉ	<input type="checkbox"/>	1 Communications activées	Communications désactivées	5.30
ÉTEINT	<input type="checkbox"/>	2 RÉI lors du délais d'attente de la sonnerie	RÉI Suivi zones	5.7
ÉTEINT	<input type="checkbox"/>	3 Composition pulsée	Composition DTMF	5.3
ALLUMÉ	<input type="checkbox"/>	4 Transfert à la composition pulsée à la 5 ^e tentative	Composition DTMF pour les 8 tentatives	5.3
ÉTEINT	<input type="checkbox"/>	5 3 ^e numéro de téléphone activé	3 ^e numéro de téléphone désactivé	5.4
ÉTEINT	<input type="checkbox"/>	6 Composition alternée (premier et troisième numéros)	Appel du 1 ^{er} numéro, puis du 3 ^e	5.4
ÉTEINT	<input type="checkbox"/>	7 Appel du LINKS et de la ligne terrestre	LINKS : relève de(s) ligne(s) terrestre(s)	5.26
ÉTEINT	<input type="checkbox"/>	8 Négligence Suit Zone Activité (hrs)	Négligence Suit Armement (jours)	5.7.11

[381] Deuxième code d'option du communicateur

Par défaut	Option	ALLUMÉ	ÉTEINT	Section
ÉTEINT	<input type="checkbox"/>	1 Ouverture après retour d'appel d'alarme de clavier activée	Ouverture après retour d'appel d'alarme de clavier désactivée	5.20
ÉTEINT	<input type="checkbox"/>	2 Ouverture après retour d'appel d'alarme de sonnerie activée	Ouverture après retour d'appel d'alarme de sonnerie désactivée	5.20
ÉTEINT	<input type="checkbox"/>	3 Transmission par le circuit d'interface série de codes de signalisation programmés	Transmission par le circuit d'interface série de codes de signalisation automatiques	5.6
ÉTEINT	<input type="checkbox"/>	4 Confirmation de fermeture activée	Confirmation de fermeture désactivée	5.20
ALLUME	<input type="checkbox"/>	5 Téléphone 1 & 3 Ecoute activé	Désactivée	5.30
ALLUME	<input type="checkbox"/>	6 Téléphone 2 Ecoute activé	Désactivée	5.30
ÉTEINT	<input type="checkbox"/>	7-8 Pour Future Utilisation		

[390] Préambule LINKS (Premier numéro de téléphone) (Section 5.26 "LINKS 1000 Cellular Communicator")

Par défaut

FFFF (Programmer tous les chiffres non utilisés à l'aide d'un F hexadécimal)

[391] Préambule LINKS (Deuxième numéro de téléphone) (Section 5.26 "LINKS 1000 Cellular Communicator")

Par défaut

FFFF (Programmer tous les chiffres non utilisés à l'aide d'un F hexadécimal)

[392] Préambule LINKS (Troisième numéro de téléphone) (Section 5.26 "LINKS 1000 Cellular Communicator")

Par défaut

FFFF (Programmer tous les chiffres non utilisés à l'aide d'un F hexadécimal)

[393] Préambule Fonction Spéciale LINKS (Tous Numéros de Téléphone) (Section 5.26 "Communicateur Cellulaire LINKS1000 ")

Défaut: FFFFFFFF (Programmez tout les chiffres non utilisés avec Hex F)

- Entrez [*] [2] [*] (HEX B) pour composer [*]
- Entrez [*] [3] [*] (HEX C) pour composer [#]

Programmation du téléchargement en aval

[401] Premier code d'option du téléchargement en aval (Section 5.8 "Téléchargement en aval")

Par défaut	Option	ALLUMÉ	ÉTEINT
ÉTEINT	<input type="checkbox"/>	1 Rép. Aut. Remplacer/Double Appel activé	Rép. Aut. Remplacer/Double Appel désactivé
ALLUMÉ	<input type="checkbox"/>	2 L'utilisateur peut activer fenêtre DLS	L'utilisateur ne peut activer fenêtre DLS
ÉTEINT	<input type="checkbox"/>	3 Rappel activé	Rappel désactivé
ÉTEINT	<input type="checkbox"/>	4 L'utilisateur-commence le rappel activé	L'utilisateur-commence le rappel désactivé
ÉTEINT	<input type="checkbox"/>	5-8 Pour Utilisation Future	

[402] Numéro de téléphone de l'ordinateur du téléchargement en aval (32 chiffres) (Section 5.8 "Téléchargement en aval")

[403] Code d'accès du téléchargement en aval (Section 5.8 "Téléchargement en aval")

Par défaut

5010 _____

[404] Code d'identification du panneau (Section 5.8 "Téléchargement en aval")

Par défaut

5010 _____

[405] Minuterie de double appel du répondeur (Section 5.8 "Téléchargement en aval")

Par défaut

060 _____ (Entrées valides : 001-255)

[406] Nombre de sonneries avant réponse (Section 5.8 "Téléchargement en aval")

Par défaut

000 _____ (Entrées valides : 001-255 sonneries)

[490] Préambule LINKS (Numéro de téléphone de l'ordinateur du téléchargement en aval) (Section 5.8 "Téléchargement en aval")

Par défaut

FFFF _____ (Programmer tous les chiffres non utilisés à l'aide d'un F hexadécimal)

[499] Lancement téléchargement sur place (PC-Link) [Code de l'installateur]

(Section 5.8 "Téléchargement en aval")

[700] Réglage de l'horloge (Section 5.34 "Programmation Internationale ")

Défaut: 60 _____ (Les entrées valides sont 00-99 secondes)

Programmation Internationale

[701] Premier code d'options internationales (Section 5.34 "Programmation Internationale ")

Par défaut	Option	ALLUMÉ	ÉTEINT
ÉTEINT	<input type="checkbox"/>	1 C.A. de 50 Hz	C.A. de 60 Hz
ÉTEINT	<input type="checkbox"/>	2 Base de temps : interne à cristal	Base de temps : ligne à c.a.
ÉTEINT	<input type="checkbox"/>	3 Blocage de l'armement en c.a./c.c. activé	Blocage de l'armement en c.a./c.c. désactivé
ÉTEINT	<input type="checkbox"/>	4 Tous les sabotages du système exigent RÉI par l'installateur	Tous les sabotages du système après RÉI
ÉTEINT	<input type="checkbox"/>	5 Codes d'accès de l'utilisateur à 6 chiffres	Codes d'accès de l'utilisateur à 4 chiffres
ÉTEINT	<input type="checkbox"/>	6 Détection de tonalité d'occupation activée	Détection de tonalité d'occupation désactivée
ÉTEINT	<input type="checkbox"/>	7 Charge de Pile Courant élevé	Charge de Pile Courant standard
ÉTEINT	<input type="checkbox"/>	8 Pour Utilisation Future	

[702] Deuxième code d'options internationales (Section 5.34 "Programmation Internationale ")

Par défaut	Option	ALLUMÉ	ÉTEINT
ÉTEINT	<input type="checkbox"/>	1 Régime nominal de fermeture/coupure de 33/67 pour composition pulsée	Régime nominal de fermeture/coupure de 40/60 pour composition pulsée
ALLUMÉ	<input type="checkbox"/>	2 Composition forcée activée	Composition forcée désactivée
ÉTEINT	<input type="checkbox"/>	3 Transmission de Test Ligne à la terre en minutes	Transmission de Test Ligne à la terre en jour*
ÉTEINT	<input type="checkbox"/>	4 Prise de contact de 1600 Hz	Prise de contact standard
ÉTEINT	<input type="checkbox"/>	5 Tonalité d'identification activée	Tonalité d'identification désactivée
ÉTEINT	<input type="checkbox"/>	6 Tonalité d'identification de 2100 Hz	Tonalité d'identification de 1300 Hz
ÉTEINT	<input type="checkbox"/>	7 Fenêtre DLS activée une fois à l'heure par l'utilisateur	Fenêtre DLS activée pour six heures par l'utilisateur
ÉTEINT	<input type="checkbox"/>	8 Sonnerie sur découpage des échos longs lorsque armé	Problème de découpage des échos longs lorsque armé seulement

*Le Transmission de Test LINKS peut être programmé seulement en jours.

[703] Délai entre les tentatives de composition (Section 5.34 "Programmation Internationale")

Par défaut

000 (Entrées valides : 000-255 secondes)

[801] Programmation du module d'Imprimante PC5400

Veillez vous référer à votre Manuel d'Installation du PC5400 pour des instructions sur l'installation et la programmation.

Programmation des modules

[802] Programmation d'Interface Audio PC59XX

Veillez vous référer à votre Manuel d'Installation du PC59XX pour des instructions sur l'installation et la programmation.

[803] Programmation d'Interface Radio Longue portée LINKS2X50

Veillez vous référer à votre Manuel d'Installation du LINKS2X50 pour des instructions sur l'installation et la programmation.

[804] Programmation de l'Expansion Sans fil PC5132

Veillez vous référer à votre Manuel d'Installation du PC5132 pour la programmation sur les localisations et instructions.

[805] Programmation du Soutient AML

Veillez vous référer à votre Manuel d'instruction du PC5100 pour la programmation sur les localisations et instructions.

Fonctions spéciales de l'installateur

[901] Mode d'essai de marche de l'installateur activé/désactivé (Section 5.32 "Mode d'essai de marche [Installateur]")

[902] RÉI du module de supervision (Section 2.7 "Activation de supervision")

[903] Champ du module de supervision (Section 2.7 "Activation de supervision")

[904] Test d'emplacement du module sans fil (Section 5.27 "Expansion sans fil")

- Choisir le module/l'émetteur (Zones 01 à 32)
- Appuyer sur [#] pour annuler.

Emplacement	Clavier DEL	Clavier LCD	Sonnerie/Avertisseur sonore
Bon	Témoin 1 allumé de façon continue	BON	1 bip/signal avertisseur
Passable	Témoin 2 allumé de façon continue	PASSABLE	2 bips/signaux avertisseurs
Mauvais	Témoin 3 allumé de façon continue	MAUVAIS	3 bips/signaux avertisseurs
Non enregistré	—	—	Tonalité d'erreur/—

[990] Verrouillage de l'installateur activé (Section 5.31 "Verrouillage de l'installateur")

Entrer [990] [CODE DE L'INSTALLATEUR] [990]

[991] Verrouillage de l'installateur désactivé (Section 5.31 "Verrouillage de l'installateur")

Entrer [991] [CODE DE L'INSTALLATEUR] [991]

[995] RÉI de la programmation par défaut à l'usine de l'Escort 5580 (Section 5.30 "Programmation par défaut [Usine]")

Entrer [995] [CODE DE L'INSTALLATEUR] [995]

[996] RÉI de la programmation par défaut à l'usine du PC5132-900 (Section 5.30 "Programmation par défaut [Usine]")

Entrer [996] [CODE DE L'INSTALLATEUR] [996]

[997] RÉI de la programmation par défaut à l'usine du PC5400 (Section 5.30 "Programmation par défaut [Usine]")

Entrer [997] [CODE DE L'INSTALLATEUR] [997]

[998] RÉI de la programmation par défaut à l'usine du PC5908 (Section 5.30 "Programmation par défaut [Usine]")

Entrer [998] [CODE DE L'INSTALLATEUR] [998]

[999] RÉI de la programmation par défaut de l'usine (Section 5.30 "Programmation par défaut [Usine]")

Entrer [999] [CODE DE L'INSTALLATEUR] [999]

Programmation des claviers LCD5500

- À partir d'un clavier à affichage à cristaux liquides (LCD), entrez [Q] [8] [Code de l'installateur].
- Le clavier affichera le message suivant : «Entrer section _ _ _».
- Enfoncez ensuite la touche [Q]. Le clavier LCD affichera le message suivant : «Entrer section LCD _ _».
- Entrez ensuite une section tel que décrit ci-dessous pour la programmation du clavier.

Sections de programmation du LCD5500

Libellé de «sortie utilitaire» des partitions [01] à [32] Libellés des zones (14 caractères)

Par défaut

Par défaut

[33] Libellé de l'alarme d'incendie (14 caractères)

Par défaut

[34] et [35] Libellés des partitions (14 caractères)

Par défaut

Par défaut

[40] et [41] Libellé de «Sortie de la Commande 1» Partition 1 et 2 (14 Caractères)

Par défaut

[44] et [45] Libellé de «Sortie de la Commande 2» Partition 1 et 2 (14 Caractères)

Par défaut

[46] et [47] Libellé de «Sortie de la Commande 3» Partition 1 et 2 (14 Caractères)

Par défaut

[48] et [49] Libellé de «Sortie de la Commande 4» Partition 1 et 2 (14 Caractères)

Par défaut

[61] Masque d'affichage du deuxième utilisateur

Par défaut	Option	ALLUMÉ	ÉTEINT
ÉTEINT <input type="checkbox"/>	1	Message Programmation par l'installateur ALLUMÉ	Message Programmation par l'installateur ÉTEINT
ALLUMÉ <input type="checkbox"/>	2	Message Armement à la maison ALLUMÉ	Message Armement à la maison ÉTEINT
ALLUMÉ <input type="checkbox"/>	3	Message Armement rapide ALLUMÉ	Message Armement rapide ÉTEINT
ALLUMÉ <input type="checkbox"/>	4	Message Armement intérieur ALLUMÉ	Message Armement intérieur ÉTEINT
ÉTEINT <input type="checkbox"/>	5	Message Sortie rapide ALLUMÉ	Message Sortie rapide ÉTEINT
ALLUMÉ <input type="checkbox"/>	6	Message Visualisation contact tampon des événements ALLUMÉ	Message Visualisation contact tampon des événements ÉTEINT
ÉTEINT <input type="checkbox"/>	7	Réservé pour un usage ultérieur	
ÉTEINT <input type="checkbox"/>	8	Active invite de Musique de fond ALLUMÉ	Active invite de Musique de fond ÉTEINT

[64] Options de touches

Par défaut	Option	ALLUMÉ	ÉTEINT
ALLUMÉ	<input type="checkbox"/>	1 Touches d'incendie activées	Désactivées
ALLUMÉ	<input type="checkbox"/>	2 Touches auxiliaires activées	Désactivées
ALLUMÉ	<input type="checkbox"/>	3 Touches de panique activées	Désactivées
ÉTEINT	<input type="checkbox"/>	4-8 Réserve pour un usage ultérieur	

[65] Masque d'affichage Quatrième Utilisateur

Par défaut	Option	ALLUMÉ	ÉTEINT
ALLUMÉ	<input type="checkbox"/>	1 Utilisateur commence Appel Invite ALLUMÉ	Utilisateur commence Appel Invite ÉTEINT
ÉTEINT	<input type="checkbox"/>	2 Dernier Code pour Désarmer/Amer invite ALLUMÉ	Dernier Code pour Désarmer/Amer invite ÉTEINT
ÉTEINT	<input type="checkbox"/>	3 Test de Marche Invite ÉTEINT	Test de Marche Invite ÉTEINT
ALLUMÉ	<input type="checkbox"/>	4 Sortie de la Commande #1 invite ALLUMÉ	Sortie de la Commande #1 Invite ÉTEINT
ALLUMÉ	<input type="checkbox"/>	5 Sortie de la Commande #2 invite ALLUMÉ	Sortie de la Commande #2 Invite ÉTEINT
ÉTEINT	<input type="checkbox"/>	6 Sortie de la Commande #3 invite ALLUMÉ	Sortie de la Commande #2 Invite ÉTEINT
ÉTEINT	<input type="checkbox"/>	7 Sortie de la Commande #4 invite ALLUMÉ	Sortie de la Commande #2 Invite ÉTEINT
ÉTEINT	<input type="checkbox"/>	8 Pour Utilisation Future	

[66] Options du clavier

Par défaut	Option	ALLUMÉ	ÉTEINT
ALLUMÉ	<input type="checkbox"/>	1 Affichage du code d'accès en cours de programmation	Affichage de «X» en cours de programmation
ALLUMÉ	<input type="checkbox"/>	2 Affichage de l'horloge locale activé	Désactivé
ÉTEINT	<input type="checkbox"/>	3 Affichage de l'horloge locale format 24-hr	Affichage de l'horloge locale format AM/PM
ÉTEINT	<input type="checkbox"/>	4 Défilement Automatique de l'Alarme Activé	Désactivé
ÉTEINT	<input type="checkbox"/>	5 Affichage Locale de la Température Activé*	Désactivé
ÉTEINT	<input type="checkbox"/>	6-8 Pour Utilisation Future	

[67] Masque d'affichage Cinquième Utilisateur

Par défaut	Option	ALLUMÉ	ÉTEINT
ÉTEINT	<input type="checkbox"/>	1 Invite de CTRL de Thermostat ALLUMÉ*	Invite de CTRL Thermostat ALLUMÉ
ÉTEINT	<input type="checkbox"/>	2 Invite Réglage de Temperature ALLUMÉ*	Invite Réglage de Temperature ALLUMÉ
ÉTEINT	<input type="checkbox"/>	3 Invite Mode Occupation ALLUMÉ*	Occupation Mode Prompt ALLUMÉ
ÉTEINT	<input type="checkbox"/>	4 Invite de Mode Thermostat ALLUMÉ*	Invite de Mode Thermostat ALLUMÉ
ÉTEINT	<input type="checkbox"/>	5 Invite de Contrôle de Ventilateur ALLUMÉ*	Invite de Contrôle de Ventilateur ALLUMÉ
ÉTEINT	<input type="checkbox"/>	6 Invite de Visualisation pour clavier ALLUMÉ*	Invite de Visualisation pour clavier ALLUMÉ
ÉTEINT	<input type="checkbox"/>	7-8 Pour Utilisation Future	

[68] Masque d'affichage Sixième Utilisateur

Par défaut	Option	ALLUMÉ	ÉTEINT
ÉTEINT	<input type="checkbox"/>	1 Invite Occupation Mode Auxiliaire ALLUMÉ*	Invite Occupation Mode Auxiliaire ÉTEINT
ÉTEINT	<input type="checkbox"/>	2 Invite Occupation Mode Jour ALLUMÉ*	Invite Occupation Mode Jour ÉTEINT
ÉTEINT	<input type="checkbox"/>	3 Invite Occupation Mode Absent ALLUMÉ*	Invite Occupation Mode Absent ÉTEINT
ÉTEINT	<input type="checkbox"/>	4 Invite Occupation Mode Nuit ALLUMÉ*	Invite Occupation Mode Nuit ÉTEINT
ÉTEINT	<input type="checkbox"/>	5-8 Pour Utilisation Future	

***NOTEZ: Ces options sont seulement relevant si vous utilisez un clavier LCD5500Z v2.1 ou ultérieur.**

[97] Visualisation de la Version de Logiciel

[98] Amorçage de la diffusion globale du libellé

Toute la programmation LCD est faite par clavier. Si plus d'un clavier LCD est présent il n'est pas nécessaire de programmer chaque un indépendamment. Les libellés programmés dans un clavier peuvent être diffusés à tout autres claviers LCD. Ce qui suit est la procédure pour diffuser les libellés:

Etape 1 - Programmez un clavier LCD complètement.

Etape 2 - Soyez sûr que tous les claviers LCD sont connectés au KEYBUS.

Etape 3 - Entrez la Programmation LCD au clavier qui était programmé.

Etape 4 - Entrez la Section [98] au clavier qui était programmé.

Le clavier diffusera toutes les informations programmées à tous les autres claviers LCD sur le système.

Quand le clavier à fini appuyez sur la touche [#] pour sortir.

[99] Paramètres définis par défaut à l'usine pour les claviers LCD

Ce qui suit est la procédure pour remettre les paramètres définis par défaut à l'usine d'un clavier LCD:

- Entrez la Programmation LCD au clavier pour la remise à l'état initial. Entrez la Section [99]. appuyez sur [#] quand la programmation est terminée

CHANGEMENT POUR LE PC5010 V2.0

Le logiciel PC5010 v2.0 possède plusieurs nouvelles caractéristiques et changements. Les plus importants ajouts sont listés ci-dessous:

Caractéristiques de Réduction de Fausse Alarme

La caractéristique suivante a été ajoutée pour réduire le nombre de fausses alarmes causées par l'utilisateur.

Rotation Mémoire Tampon Keypress

Le panneau cherchera pour tout code à 4 chiffres à la suite qui correspond à un code valide quand l'utilisateur tente de désarmer le système. Le verrouillage du clavier peut être activé si nécessaire. Toutes les quatrième ou sixième touches compteront comme une mauvaise tentative dépendant de la longueur du code.

Code de Police de Zone Croisée

Le code de signalisation fourni un rapport supplémentaire à la station centrale à propos des événements sur les lieux. Le code de police de zone croisée est transmis quand il y a deux différentes alarmes pendant toute période armé-à-armé. (Voir section 5.7 "Codes de Signalisation de Communicateur" dans la Manuel de Programmation.)

Autres Changements et Suppléments de Programmation

Rapport de Négligence Activité/Fermeture

Le rapport de Négligence peut être réglé pour suivre activité ou armement de zone. (Voir section 5.7 "Codes de Signalisation de Communicateur" dans la Manuel de Programmation.)

Nouveaux Types de Sorties PGM

[03] REI de Détecteur. Cette sortie permet la REI du courant des détecteurs de fumée verrouillable utilisant la commande [*][7][2].

[15]: Fonctionnement à Distance. Cette sortie peut être activée et désactivée à distance en utilisant le logiciel DLS-1.

[19] - [22]: Les options Commande de Sortie 1-4 permettent aux utilisateurs d'activer/désactiver une sortie PGM en entrant [*][7][1-4]. Ces sorties peuvent être utilisées pour le fonctionnement des unités tel que porte électrique de garage,

éclairage spéciaux ou verroux de porte. Ils peuvent être aussi utilisés pour commander un élément Automatisé programmé sur l'ESCORT 5580.

[23]: L'option de sortie Silencieuse 24 Heures (PGM2 seulement) permet à une alarme silencieuse d'être activée et un signal d'être envoyé à la station centrale. Cette entrée ne suit pas l'Arrêt de Battement.

[24]: L'option de sortie d'Alarme Sonore 24 Heures (PGM2 seulement) à une alarme sonore d'être activée et un signal d'être envoyé à la station centrale.

Voir section 5.10 "Options de sortie PGM" dans le Manuel de Programmation.

NOTE: Les types de sorties [03], [04] et [20] ne peuvent pas être utilisés ensemble sur la même système.

Soutient Sans fil

Les zones sans fil peuvent remplacer chaque ou toutes les zones système (01-32). Ils n'ont PAS à occuper un block de 4 zones. (Voir section 5.27 "Expansion Sans fil" dans le Manuel de Programmation.)

Transmission de Test LINKS

Une Transmission de Test séparé LINKS est disponible. (Voir section 5.13 "Transmission de Test" dans le Manuel de Programmation.)

Nouvelles caractéristiques de clavier

Les claviers avec entrée de zone sont maintenant disponible. Les nouveaux claviers LDC5500Z ont les caractéristiques supplémentaires suivantes: Défilement Automatique de la mémoire d'alarme; affichage de l'heure 24-heures; visualisation des troubles en mode armé; et amplification de l'éclairage de fond du clavier. (Voir les sections 3.4 "[*] Commandes" et 3.7 "Caractéristiques disponibles pour le LCD5500Z" dans le Manuel de Programmation.)

Nouveau logiciel de Téléchargement

Le logiciel de Téléchargement DLS-1 Version 6.4 doit être utilisé pour télécharger en amont et en aval avec le nouveau logiciel PC5010 v2.0. N'essayez pas d'exécuter des fonctions de téléchargement en aval/téléchargement en amont avec le logiciel antérieur.



©2003 Digital Security Controls Ltd.
Toronto, Canada • Assist. téch. 1-800-387-3630
Imprimé au Canada



29002706R002